

Сумеречный выключатель Steinel NightMatic 5000-3 COM1 black



Характеристики

Артикул:	011680
Функции	регистрирует интенсивность света окружающей среды, и автоматически включает свет при наступлении темноты, при необходимости, в ночном и дневном режиме экономии, а с рассветом снова автоматически выключает свет, с различными опциями настройки. NM 5000-3 оснащен новым, диффузным измерением освещенности. Встроена защита от ослепляющего света.
Степень защиты	IP 54
Цвет	черный
Установка	накладной, настенный
Напряжение	230-240 В, 50 Гц
Ночной режим экономии	Ночная установка: механическая регулировка ночного отключения с помощью поворотного фазового регулятора / с 22 до 5 часов; Утренняя установка: свет включить или выключить / с 5 часов до рассвета
Размеры (ВхШхГ)	95 x 95 x 42 мм
Температурный диапазон	-20-+50
Тип сенсора	Фотодиод
Интерфейс	COM1
Комплектующие, дополнительно	пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)
Установка сумеречного порога	2-1000 лк + режим обучения; механическая регулировка или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Нагрузка	реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор! Дiodная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!
Режим обучения	Teach in (механически или с помощью пульта RC8, Smart Remote)
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью пульта RC5, Smart Remote или выключателя