


LUXOMATIC® AL5-RC-plus next


белый

черный


И СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- AL5-RC-plus next галогеновый прожектор для датчиков движения RC-plus next 130°, 230°, 280° и CdS-T-SM
- Подходит для наружной установки
- Корпус из литого алюминия с коррозионностойкими винтами из нержавеющей стали
- Дополнительные прожекторы управляются с одного датчика движения
- Датчики движения в комплекте не поставляются

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Прожектор

- 💡 R7s (118 мм) 400 Вт в комплекте
- 💡 Светопоток: 6200 Лм
- 💡 Сила света: 4264 cd
- 💡 Энергоэффективность: 16 Лм/Вт

CRI/TM30 CRI: 100 / TM30: 100

230 В AC +/- 10 % 50 / 60 Hz

400 Вт / PF 1

IP IP44 / Класс I

от -20 °C до +40 °C

Корпус из литого алюминия




Датчик движения

Технические данные зависят от типа используемого датчика движения

15 сек–16 мин, импульс

Определяется по типу соответствующего датчика движения

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1,0	1,7	3808
2,0	3,3	952
3,0	5	423
4,0	6,7	238
5,0	8,3	152



Наименование	Цвет	Код товара
AL5-RC-plus next	белый	92401
AL5-RC-plus next	чёрный	92400
RC-plus next 130	белый/черный	97001/97021
RC-plus next 230	белый/черный	97002/97022
RC-plus next 280	белый/черный	97003/97023
CdS-T-SM	белый	92367
Аксессуары		
IR-RC	-	92000
IR-RC-Mini	-	92090
IR-CdS-T	-	92368
IR-Adapter для смартфона	черный	92726